Programmblatt und Kurzanleitung für die Funkhauptuhr SLC4 , SLC 5 und SLC6

Aufteilung: Speicherplatz **00 – 2F** sind **1x Plätze**. - Diese werden nach der Ausführung automatisch gelöscht.
Speicherplatz **30 – BF** sind **Dauerplätze**

Läutezeit eingeben: Schlüssel auf PROGRAMMIEREN, >freien SPEICHERPLATZ wählen, WOCHENTAG einstellen 0=täglich, 1= Montag, 2= Dienstag usw. F= Datumsprogramm. Mit STUNDE UND MINUTE Läutebeginn einstellen.
WAHLSCHALTER =1 > LÄUTEDAUER z.B. 3 für 3 Minuten. Mit den Duckschaltern Glocken auswählen. Zum Schluss Taste SPEICHERN drücken und das eingestellte Programm wird im Speicher übernommen.
Nachstellen der Turmzeiger: SPEICHERPLATZ C2 anwählen, > Mit den Schaltern „Stunde“ und „Minute“ die Zeit eingeben, welche am **Turmzifferblatt außen** angezeigt wird. >SPEICHERN drücken. Turmzeiger warten nun ab oder laufen nach.

RHÖNER TURMUHREN

Speicher-Platz	Wochentag	Stunde	Minute	Tag	Monat	Wahl-Schalter	Läute-Dauer	Druckschalter (Glocke)							
								1	2	3	4	5	6	7	8

Sondheim/Rh.
Tel. 09779-552

Weitere Blätter unter www..rhoener-turmuhren.de